

Link do produktu: <https://etykietydymo.pl/skaner-czytnik-kodow-kreskowych-bezprzewodowy-br130-bluetooth-1d2dpostal-qr-code-p-992.html>



Skaner czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy BR130 Bluetooth 1D/2D/POSTAL QR CODE

Cena brutto	412,00 zł
Cena netto	334,96 zł
Dostępność	Dostępność 5 dni
Kod producenta	BR130BT

Opis produktu

Skaner czytnik kodów kreskowych BR130BT, 1D/2D/Postal

Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych doskonale sprawdzający się w laboratoriach, sklepach, biurze oraz na stacjach kontroli pojazdów.

Skanuje kody 1D/2D/Postal (QR CODE). Radzi sobie nawet z najmniejszymi kodami m.in. QR CODE. Pracuje w trzech trybach: ciągły, prezentacyjny, spustowy. Sygnał skanowania: świetlny i dźwiękowy.

Skaner / czytnik kodów kreskowych, BR130BT 1D/2D/Postal

- Odczytywane kody 1D/2D/Postal
- Rozdzielczość 640×480
- Min. kontrast kodu 20%
- Obudowa IP42
- Wielokierunkowy odczyt
- Tryb pracy ręczny lub prezentacyjny
- Ekonomiczne rozwiązanie

Charakteryzuje się:

- Ergonomicznym kształtem

- Odczytem z wyświetlaczy LCD
- Odczytem zniekształconych kodów kreskowych
- Wykonanie: obudowa IP42, test upadku 1.5m
- Żywotność spustu 5 mln naciśnieć
- Interfejs Bluetooth
- Kompatybilny z Windows 10/11/iOS/Android/Linux. Dostarczany z przelotką USB

Specyfikacja:

Rozdzielczość: 640×480 Pikseli.

Kontrast: Min. 20%

Źródło światła: White LED

Tryby pracy: Ciągły, prezentacyjny, spustowy

Kody: 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc

1D: Code128, UCC/EAN-1 28, AIM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA,

Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar,

Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc

Interfejs: Bluetooth, USB.

Certyfikat: IP42.

Warunki pracy: -20°C – 50°C

Warunki przechowywania: -40°C – 70°C

Wilgotność: 5% – 95% (bez kondensacji).

Wymiary: (dł. x szer. x głęb) 93.0 mm x 63 mm x 166 mm.

Waga: 171g bez kabla.

Kolor: Szaro-czarny.

Akcesoria: USB dongle (adapter Bluetooth).